

Quoi faire sur les Erreurs ETEBAC5

Si l'erreur est sur 2 digits maximum: alors c'est une erreur de la couche de sécurité.

Si l'erreur > 200: erreur Etebac5/Pesit

Erreurs importantes: >300

| Erreur | Libellé | FPDU | Quoi faire? |
|--------|--|--------|---|
| 000 | Succès | * | |
| 1 | Carte Arrachée | Secu | Enfoncer bien la carte à puce |
| 11 | Pas de mémoire | Secu | Ressources machines insuffisantes... |
| 13 | Mauvaise Exécution/Mauvaise Licence | Secu | Installer la licence |
| 14 | Mauvaise Longueur | Secu | Vérifier le paramètre ayant généré cette erreur |
| 15 | Mauvais Rang | Secu | Vérifier le paramètre rang de la requête de sécurité |
| 16 | Mauvaise taille de clé | Secu | Souvent mauvaise taille de clé DES en clair ou chiffrée |
| 18 | PIN non présenté | Secu | Requête nécessitant une introduction préalable de PIN |
| 19 | Mauvaise Longueur | Secu | Vérifier le paramètre ayant généré cette erreur |
| 2 | Lecteur Non prêt | Secu | Vérifier la connexion avec la machine |
| 20 | Mauvaise accréditation | Secu | Accréditation ayant une signature erronée. Souvent à cause de mélange cartes réelles/test ou Etebac5/Edi5 |
| 200 | Caractéristiques fichier insuffisantes | CREATE | Vérifier les paramètres du fichier |
| 200 | Erreur de transmission | DTF | |
| 201 | PI42: Ressources système insuffisantes | CREATE | Vérifier le PI42 avec le partenaire. Sinon indication de saturation du disque ou mémoire du serveur |
| 201 | PI42: Ressources système insuffisantes | SELECT | Vérifier le PI42 avec le partenaire. Sinon indication de saturation du disque ou mémoire du serveur |
| 202 | PI42: Ressources utilisateur insuffisantes | CREATE | Vérifier le PI42 avec le partenaire. Sinon indication de saturation du disque ou mémoire du serveur |
| 202 | PI42: Ressources utilisateur insuffisantes | SELECT | Vérifier le PI42 avec le partenaire. Sinon indication de saturation du disque ou mémoire du serveur |
| 204 | Le fichier existe déjà | CREATE | le FID doit être unique. |
| 205 | PI12: Fichiers inexistants | SELECT | Vérifier la codification du PI12; sinon pas de fichiers |
| 208 | PI51: Fichier trop vieux | CREATE | Modifier le PI51 puis resigner!!! |

| Erreur | Libellé | FPDU | Quoi faire? |
|---------------|---|---------------|--|
| 208 | PI51: Fichier trop vieux | SELECT | Modifier le PI51 puis resigner!!! |
| 21 | Mauvais Mode | Secu | Vérifier le paramètre mode de l'algorithme |
| 211 | Ouverture de fichier impossible | ORF | Vérifier FID, puis contacter partenaire |
| 212 | Fermeture du fichier impossible | CRF | Contacteur éditeur ou partenaire |
| 213 | ERREUR Entrée/Sortie Bloquante | * | Vérifier Ressource X25/fichier,.. |
| 214 | PI18: Echec de négociation sur point de relance | READ | |
| 217 | Trop de points de synchronisation sans acquittement | DTF | |
| 218 | Resynchronisation impossible | SYN | Contacteur le partenaire |
| 218 | PI18: Echec de négociation de compression | ACK-WRITE | |
| 219 | Espace fichier épuisé | DTF | |
| 22 | Mauvais Algorithme | Secu | Vérifier le paramètre algorithme |
| 220 | Longueur article incorrecte | DTF | |
| 223 | Fin de transfert anormale | TRANS-END | Contacteur éditeur |
| 223 | Fin de transfert anormale | CRF | |
| 223 | Fin de transfert anormale | DESELECT | |
| 223 | Fin de transfert anormale | ACK-TRANS-END | Contacteur éditeur |
| 224 | Taille fichier supérieure à celle attendue | TRANS-END | Augmenter réservation fichier |
| 224 | Taille fichier supérieure à celle attendue | ACK-TRANS-END | Augmenter réservation fichier |
| 226 | Refus de transfert | * | Vérifier avec partenaire |
| 228 | PI11: type du fichier non supporté | CREATE | Vérifier PI11 convenu avec partenaire dans la fiche de la F-CREATE |

| Erreur | Libellé | FPDU | Quoi faire? |
|--------|---|--------|--|
| 228 | PI11: type du fichier non supporté | SELECT | Vérifier PI11 convenu avec partenaire dans la fiche de la F-SELECT |
| 229 | PI11: type du fichier incompatible avec sens de transfert | CREATE | Vérifier la codification du PI11 dans la fiche de la F-CREATE |
| 229 | PI11: type du fichier incompatible avec sens de transfert | SELECT | Vérifier la codification du PI11 dans la fiche de la F-SELECT |
| 23 | Mauvais type d'adresse | Secu | Vérifier le paramètre dans les requêtes Hash et Chiffrement |
| 230 | PI11: type de syntaxe incompatible avec nature d'application | CREATE | Vérifier la codification du PI11 dans la fiche de la F-CREATE |
| 230 | PI11: type de syntaxe incompatible avec nature d'application | SELECT | Vérifier la codification du PI11 dans la fiche de la F-SELECT |
| 231 | PI13: Numéro du transfert non unique | CREATE | Se passe avec certains serveurs. Vérifier avec partenaire |
| 232 | PI16: codage incompatible avec type de fichier | CREATE | Se passe avec certains serveurs. Vérifier avec partenaire |
| 233 | PI15: Contexte de relance non disponible | SELECT | |
| 234 | PI25: Taille article dépasse le PI25 | CREATE | Modifier PI25 |
| 234 | PI25: Taille article dépasse le PI25 | SELECT | Modifier PI25 |
| 235 | PI31: Format article incompatible avec le type du fichier | CREATE | Vérifier le PI31 avec le partenaire |
| 235 | PI31: Format article incompatible avec le type du fichier | SELECT | Vérifier le PI31 avec le partenaire |
| 236 | PI32: Longueur d'article incompatible avec le type du fichier | CREATE | Vérifier le PI32 avec le partenaire |
| 236 | PI32: Longueur d'article incompatible avec le type du fichier | SELECT | Vérifier le PI32 avec le partenaire |
| 237 | PI61: identifiant incorrect | CREATE | Vérifier format 005+siret+suffixe ou ZZZ+suffixe puis résigner!! |
| 237 | PI61: identifiant incorrect | SELECT | Vérifier format 005+siret+suffixe ou ZZZ+suffixe puis résigner!! |
| 238 | PI61: client non autorisé | CREATE | Vérifier avec partenaire et contrat |
| 238 | PI61: client non autorisé | SELECT | Vérifier avec partenaire et contrat |
| 239 | PI61: triplet client, demandeur et type de fichier non autorisé | CREATE | Vérifier avec partenaire et contrat |

| Erreur | Libellé | FPDU | Quoi faire? |
|--------|---|---------|--|
| 239 | PI61: triplet client, demandeur et type de fichier non autorisé | SELECT | Vérifier avec partenaire et contrat |
| 24 | Mauvais Fichier | Secu | Vérifier le nom du fichier |
| 240 | PI61: client non autorisé sur le serveur | CREATE | Vérifier avec partenaire et contrat |
| 240 | PI61: client non autorisé sur le serveur | SELECT | Vérifier avec partenaire et contrat |
| 241 | PI62: banque non autorisée sur le serveur | CREATE | Vérifier identité du partenaire |
| 241 | PI62: banque non autorisée sur le serveur | SELECT | Vérifier identité du partenaire |
| 242 | Erreur PI63 (ancien mot de passe fichier) | CREATE | |
| 242 | Erreur PI63 (ancien mot de passe fichier) | SELECT | |
| 243 | Erreur PI63 (nouveau mot de passe fichier) | CREATE | |
| 243 | Erreur PI63 (nouveau mot de passe fichier) | SELECT | |
| 244 | PI21: compression et chiffrement incompatibles | ORF | Si vous voulez utiliser le chiffrement mettre PI21[0] = 0 |
| 245 | Longueur fichier chiffré incorrecte | DTF-END | |
| 246 | PI11: Aucun fichier de ce type pour le client | SELECT | Vérifier la codification du PI11 dans la fiche de la F-SELECT; sinon pas de fichier disponible |
| 246 | PI11: Aucun fichier de ce type sur le serveur | SELECT | Vérifier la codification du PI11 dans la fiche de la F-SELECT |
| 248 | PI12: Type non supporté | SELECT | Vérifier la codification du PI12 |
| 249 | PI12: Référence nominative non supportée | SELECT | Vérifier avec partenaire. Choisir la récupération sur version ou date |
| 25 | Accréditation non trouvée | Secu | Souvent mauvais type de dispositif ou fichier porte-clé erroné |
| 250 | PI12: Fichier déjà transmis | SELECT | Vérifier avec partenaire. Choisir la récupération sur toutes versions |
| 251 | PI12: type de référence non offert | SELECT | Vérifier avec partenaire. |
| 252 | PI12: date de début trop ancienne | SELECT | Vérifier avec partenaire. Changer de date de début. |

| Erreur | Libellé | FPDU | Quoi faire? |
|---------------|---|-------------|---|
| 253 | PI12: dates incohérentes | SELECT | Vérifier la codification du PI12 |
| 254 | Service fermé | CREATE | Vérifier avec partenaire de l'heure des transferts |
| 254 | PI11: Service fichier fermé | SELECT | Essayez ultérieurement |
| 255 | PI21: Echec de négociation de compression | ACK-ORF | |
| 256 | PI20: Numéro de point de synchronisation erroné | ACK-SYN | |
| 3 | Carte Non retirée | Secu | Retirer la carte |
| 30 | Mauvaise redondance | Secu | Mauvaise redondance de clé. Souvent liée à un mauvais déchiffrement RSA |
| 301 | PI4 (SERVEUR) NON AUTORISE | CONNECT | Vérifier PI4 convenu avec partenaire dans la fiche de la F-CONNECT |
| 301 | PI4 BIS NON AUTORISE | CREATE | Vérifier PI4 Bis convenu avec partenaire dans la fiche de la F-CREATE |
| 301 | PI4 BIS NON AUTORISE | SELECT | Vérifier PI4 Bis convenu avec partenaire dans la fiche de la F-SELECT |
| 304 | PI3 (DEMANDEUR) NON AUTORISE | CONNECT | Vérifier PI3 convenu avec partenaire dans la fiche de la F-CONNECT |
| 304 | PI3 BIS NON AUTORISE | CREATE | Vérifier PI3 Bis convenu avec partenaire dans la fiche de la F-CREATE |
| 304 | PI3 BIS NON AUTORISE | SELECT | Vérifier PI3 Bis convenu avec partenaire dans la fiche de la F-SELECT |
| 306 | PI23:Echec de négociation de resynchronisation | CONNECT | |
| 307 | PI7:Echec de négociation SYNC | CONNECT | Vérifier les paramètres avec le serveur |
| 307 | PI7:Echec de négociation SYNC | ACONNECT | Vérifier les paramètres avec le serveur |
| 307 | PI64:Refus date et heure du serveur | ACK-CREATE | Vérifier avec le serveur |
| 308 | PI6:Version Etebac5 non supportée | CONNECT | Vérifier la compatibilité du dispositif utilisé avec le serveur demandé |
| 308 | PI6:Version Etebac5 non supportée | ACONNECT | Vérifier la compatibilité du dispositif utilisé avec le serveur demandé |
| 311 | Erreur PeSit distant | * | Vérifier avec partenaire |

| Erreur | Libellé | FPDU | Quoi faire? |
|---------------|---|---------------|--|
| 312 | Fermeture de service demandée | RELEASE | |
| 313 | TD (temporisation) échoué | * | Vérifier avec partenaire |
| 315 | Echec de négociation | * | Vérifier avec partenaire |
| 317 | Temporisation échoué | * | Vérifier avec partenaire |
| 318 | PI obligatoire absent ou contenu illicite de PI | * | Vérifier les paramètres |
| 319 | Nombre d'articles incorrect | * | Vérifier les paramètres |
| 319 | PI27: Nombre d'octets erroné | TRANS-END | |
| 319 | PI28: Nombre d'articles erroné | TRANS-END | |
| 319 | PI27: Nombre d'octets erroné | ACK-TRANS-END | |
| 319 | PI28: Nombre d'articles erroné | ACK-TRANS-END | |
| 319 | PI27: Nombre d'octets erroné | ACK-TRANS-END | |
| 319 | PI28: Nombre d'articles erroné | ACK-TRANS-END | |
| 321 | APPEL NUMERO DE SECOURS | CONNECT | |
| 322 | RAPPELER ULTERIEUREMENT | CONNECT | |
| 323 | PI1: INVALIDE CRC MODE | CONNECT | |
| 324 | PI3: FORMAT INVALIDE | CONNECT | Vérifier format 005+siret+suffixe ou ZZZ+suffixe |
| 324 | PI3 BIS FORMAT INVALIDE | CREATE | Vérifier format 005+siret+suffixe ou ZZZ+suffixe |
| 324 | PI3 BIS FORMAT INVALIDE | SELECT | Vérifier format 005+siret+suffixe ou ZZZ+suffixe |
| 325 | PI5(MOT DE PASSE) INVALIDE | CONNECT | |
| 326 | PI5(NOUVEAU MOT DE PASSE) INVALIDE | CONNECT | |

| Erreur | Libellé | FPDU | Quoi faire? |
|---------------|---|-------------|---|
| 327 | PI22:Si PI22=0, accès en réception indisponible | CONNECT | Essayer ultérieurement |
| 327 | Si PI22=0, accès en réception indisponible | CREATE | Essayer ultérieurement |
| 328 | PI22:Si PI22=0, accès en réception non assuré | CONNECT | |
| 328 | Si PI22=0, accès en réception non assuré | CREATE | |
| 329 | PI22:Si PI22=1, accès en émission indisponible | CONNECT | Essayer ultérieurement |
| 329 | Accès en émission indisponible | SELECT | Essayer ultérieurement |
| 330 | PI22:Si PI22=1, accès en émission non assuré | CONNECT | |
| 330 | Accès en émission non assuré | SELECT | |
| 331 | PI26:Valeur de temporisation excessive | CONNECT | Réduire PI26 |
| 332 | Incompatibilité du PI22 avec le CREATE | CREATE | Contactez votre éditeur |
| 333 | Lecture non négociée | SELECT | |
| 334 | REFUS DE TAXATION DEMANDE | CONNECT | |
| 335 | NUMERO APPELANT INVALIDE | CONNECT | |
| 4 | Mauvais PIN | Secu | Faire attention avant de réintroduire le PIN. Risque de blocage de la carte |
| 40 | Mauvaise authentification | Secu | Vérifier les paramètres des requêtes d'authentification |
| 400 | Niveau d'authentification insuffisant (PI71) | CREATE | Vérifier avec partenaire le contrat et paramètres |
| 400 | Niveau d'authentification insuffisant (PI71) | SELECT | Vérifier avec partenaire le contrat et paramètres |
| 401 | Refus d'authentifier le demandeur (PI71) | CREATE | Vérifier avec partenaire le contrat et paramètres. Mise en liste Noire? |
| 401 | Refus d'authentifier le demandeur (PI71) | SELECT | Vérifier avec partenaire le contrat et paramètres. Mise en liste Noire? |
| 402 | Refus d'authentification Etebac5(PI71) | CREATE | Serveur non sécurisé |

| Erreur | Libellé | FPDU | Quoi faire? |
|---------------|--|-------------|---|
| 402 | Refus d'authentification Etebac5(PI71) | SELECT | Serveur non sécurisé |
| 403 | Algorithme incorrect(PI71) | CREATE | Vérifier l'algorithme dans le PI71 |
| 403 | Algorithme incorrect(PI71) | SELECT | Vérifier l'algorithme dans le PI71 |
| 404 | PI72 incompatible avec PI71 | CREATE | Contacteur l'éditeur |
| 404 | PI72 incompatible avec PI71 | SELECT | Contacteur l'éditeur |
| 405 | PI72: Echec d'authentification | ORF | Ne doit pas arriver. Vérifier avec partenaire puis avec les divers fournisseurs de sécurité |
| 405 | PI72: Echec d'authentification | ACK-CREATE | Ne doit pas arriver. Vérifier avec partenaire puis avec les divers fournisseurs de sécurité |
| 41 | Opération Annulée | Secu | ... |
| 410 | Scellement Etebac5 non supporté par le serveur | CREATE | Serveur non sécurisé |
| 410 | Scellement Etebac5 non supporté par le serveur | SELECT | Serveur non sécurisé |
| 411 | PI73: Algorithme de Scellement non supporté | CREATE | Vérifier PI73[1]=1/2 ou 3, puis avec le serveur |
| 411 | PI73: Algorithme de Scellement non supporté | SELECT | Vérifier PI73[1]=1/2 ou 3, puis avec le serveur |
| 412 | PI73: Mode opératoire non supporté par le serveur | CREATE | Vérifier PI73[2]=1/2/4, puis avec le serveur |
| 412 | PI73: Mode opératoire non supporté par le serveur | SELECT | Vérifier PI73[2]=1/2/4, puis avec le serveur |
| 413 | PI73: Scellement non offert par le serveur | CREATE | Vérifier le contrat avec le partenaire |
| 413 | PI73: Scellement non offert par le serveur | SELECT | Vérifier le contrat avec le partenaire |
| 414 | PI73: Mode de transfert du PI74 non supporté par le serveur | CREATE | Vérifier PI73[3]=0/2, puis avec le serveur |
| 414 | PI73: Mode de transfert du PI74 non supporté par le serveur | SELECT | Vérifier PI73[3]=0/2, puis avec le serveur |
| 415 | PI73: Chiffrement du PI74 obligatoire(uniquement en DES-CBC) | CREATE | Mettre PI73[3]=2 |
| 415 | PI73: Chiffrement du PI74 obligatoire(uniquement en DES-CBC) | SELECT | Mettre PI73[3]=2 |

| Erreur | Libellé | FPDU | Quoi faire? |
|--------|---|---------|---|
| 416 | PI73: Scellement obligatoire | CREATE | Mettre PI73[0] à 1 |
| 416 | PI73: Scellement obligatoire | SELECT | Mettre PI73[0] à 1 |
| 417 | PI74: Eléments de scellement incorrects | ORF | Vérifier le stockage de K2/IV2 sur poste de signature. Vérifier avec partenaire puis avec les divers fournisseurs de sécurité |
| 417 | PI74: Eléments de scellement incorrects | ACK-ORF | Vérifier le format de K2/IV2. Vérifier avec partenaire puis avec les divers fournisseurs de sécurité |
| 418 | PI74: Incompatibilité des éléments de scellement avec PI73 | ORF | Vérifier le stockage de K2/IV2 si DES-CBC, sinon l'absence de K2/IV2 si DES-MDEC/SHA1. Contacter éditeur |
| 418 | PI74: Incompatibilité des éléments de scellement avec PI73 | ACK-ORF | Vérifier le format de K2/IV2 si DES-CBC, sinon l'absence de K2/IV2 si DES-MDEC/SHA1. Contacter éditeur |
| 419 | PI78: sceau partiel incorrect | SYN | Se bien se resynchroniser. Contacter l'éditeur |
| 419 | PI78: sceau partiel incorrect | ACK-SYN | Se bien se resynchroniser. Contacter l'éditeur |
| 420 | PI78: Sceau incorrect | DTF-END | Vérifier le stockage du sceau final sur poste de signature |
| 430 | Chiffrement Etebac5 non supporté par le serveur | CREATE | Serveur non sécurisé |
| 430 | Chiffrement Etebac5 non supporté par le serveur | SELECT | Serveur non sécurisé |
| 431 | PI75: Algorithme de Chiffrement non supporté | CREATE | Vérifier PI75[1]=1 ou 2 puis vérifier avec le serveur |
| 431 | PI75: Algorithme de Chiffrement non supporté | SELECT | Vérifier PI75[1]=1 ou 2 puis vérifier avec le serveur |
| 432 | PI75: Mode opératoire non supporté par le serveur | CREATE | Vérifier PI75[2]=1 ou 2, puis avec le serveur |
| 432 | PI75: Mode opératoire non supporté par le serveur | SELECT | Vérifier PI75[2]=1 ou 2, puis avec le serveur |
| 433 | PI75: Chiffrement non offert par le serveur | CREATE | Vérifier le contrat avec le partenaire |
| 433 | PI75: Chiffrement non offert par le serveur | SELECT | Vérifier le contrat avec le partenaire |
| 434 | PI75: Mode de transfert du PI75 non supporté par le serveur | CREATE | Vérifier PI75[3]=1 en 1.4 ou = 2 en 2.1, puis avec le serveur |
| 434 | PI75: Mode de transfert du PI75 non supporté par le serveur | SELECT | Vérifier PI75[3]=1 en 1.4 ou = 2 en 2.1, puis avec le serveur |
| 435 | PI75: Chiffrement du PI75 obligatoire | CREATE | Vérifier PI75[3]=1 en 1.4 ou = 2 en 2.1 |

| Erreur | Libellé | FPDU | Quoi faire? |
|--------|---|---------|---|
| 435 | PI75: Chiffrement du PI75 obligatoire | SELECT | Vérifier PI75[3]=1 en 1.4 ou = 2 en 2.1 |
| 436 | PI75: Chiffrement obligatoire | CREATE | Mettre PI75[0] à 1 |
| 436 | PI75: Chiffrement obligatoire | SELECT | Mettre PI75[0] à 1 |
| 437 | PI76: Eléments de chiffrement incorrects | ORF | Vérifier le stockage de K1/IV1. Vérifier avec partenaire puis avec les divers fournisseurs de sécurité |
| 437 | PI76: Eléments de chiffrement incorrects | ACK-ORF | Vérifier le format de K1/IV1. Vérifier avec partenaire puis avec les divers fournisseurs de sécurité |
| 438 | PI76: Incompatibilité des éléments de chiffrement avec PI75 | ORF | Vérifier le stockage de K1/IV1. Contacter éditeur |
| 438 | PI76: Incompatibilité des éléments de chiffrement avec PI75 | ACK-ORF | Vérifier le format de K1/IV1. Contacter éditeur |
| 450 | Signature Etebac5 non supporté par le serveur | CREATE | Serveur non sécurisé |
| 450 | Signature Etebac5 non supporté par le serveur | SELECT | Serveur non sécurisé |
| 451 | PI77: Algorithme de Signature non supporté | CREATE | Vérifier PI77[1] = 0 ou 1, puis avec le serveur |
| 451 | PI77: Algorithme de Signature non supporté | SELECT | Vérifier PI77[1] = 0 ou 1, puis avec le serveur |
| 452 | PI77: Mode opératoire non supporté par le serveur | CREATE | Vérifier PI77[2] = 1, puis avec le serveur |
| 452 | PI77: Mode opératoire non supporté par le serveur | SELECT | Vérifier PI77[2] = 1, puis avec le serveur |
| 453 | PI77: Signature non offerte par le serveur | CREATE | Vérifier le contrat avec le partenaire |
| 453 | PI77: Signature non offerte par le serveur | SELECT | Vérifier le contrat avec le partenaire |
| 454 | PI77: Signature double non supportée par le serveur | CREATE | Vérifier PI77 , puis le contrat |
| 455 | PI77: Signature obligatoire | CREATE | Mettre PI77[0] à 1, puis vérifier le contrat |
| 455 | PI77: Signature obligatoire | SELECT | Mettre PI77[0] à 1, puis vérifier le contrat |
| 456 | PI77: Signature double obligatoire | CREATE | Mettre PI77[3] à 2, puis vérifier le contrat |
| 457 | PI79: Première signature incorrecte | DTF-END | Vérifier le stockage de la signature sur poste de signature. Contacter l'éditeur ou partenaire. Possibilité d'attaque |

| Erreur | Libellé | FPDU | Quoi faire? |
|--------|--|---------------|---|
| 458 | PI79: Première signature incompatible avec PI77 | DTF-END | Mettre PI77 aux bons paramètres (algorithme, présence) |
| 459 | PI82: Seconde signature incorrecte | DTF-END | Vérifier le stockage de la signature sur poste de signature. Contacter l'éditeur ou partenaire. Possibilité d'attaque |
| 460 | PI82: Seconde signature incompatible avec PI77 | DTF-END | Mettre PI77 aux bons paramètres (algorithme, présence, nombre de signatures) |
| 461 | PI81: Mauvais accusé de réception | TRANS-END | Contacteur l'éditeur ou partenaire. Possibilité d'attaque |
| 461 | PI81: Mauvais accusé de réception | ACK-TRANS-END | Contacteur l'éditeur ou partenaire. Possibilité d'attaque |
| 462 | PI81: Horodatage incorrect | TRANS-END | |
| 462 | PI81: Horodatage incorrect | ACK-TRANS-END | |
| 470 | PI80: Accréditation demandeur est incompatible avec PI71 | CREATE | Si vous êtes en test utiliser accréditation numéro 2, sinon numéro 0. Contacter l'éditeur |
| 470 | PI80: Accréditation demandeur est incompatible avec PI71 | SELECT | Si vous êtes en test utiliser accréditation numéro 2, sinon numéro 0. Contacter l'éditeur |
| 470 | PI80: Accréditation serveur est incompatible avec PI71 | ACK-CREATE | |
| 471 | PI80: Type accréditation erronée | CREATE | Vérifier accréditation numéro 0 ou 2. Contacter l'éditeur |
| 471 | PI80: Type accréditation erronée | SELECT | Vérifier accréditation numéro 0 ou 2. Contacter l'éditeur |
| 471 | PI80: Type accréditation erronée | ACK-CREATE | Vérifier accréditation numéro 0 ou 2. Contacter l'éditeur |
| 472 | PI80: Siret étendu incorrect | CREATE | Vérifier format 005+siret+suffixe ou ZZZ+suffixe |
| 472 | PI80: Siret étendu incorrect | SELECT | Vérifier format 005+siret+suffixe ou ZZZ+suffixe |
| 472 | PI80: Siret étendu incorrect | ACK-CREATE | Vérifier format 005+siret+suffixe ou ZZZ+suffixe |
| 473 | PI80: Demandeur non autorisé | CREATE | Vérifier le contrat avec le partenaire |
| 473 | PI80: Demandeur non autorisé | SELECT | Vérifier le contrat avec le partenaire |
| 474 | PI80: Demandeur en opposition | CREATE | Vérifier le contrat avec le partenaire |
| 474 | PI80: Demandeur en opposition | SELECT | Vérifier le contrat avec le partenaire |

| Erreur | Libellé | FPDU | Quoi faire? |
|--------|---|------------|--|
| 475 | PI80: Carte en opposition | CREATE | Vérifier avec partenaire. Sinon changer de carte |
| 475 | PI80: Carte en opposition | SELECT | Vérifier avec partenaire. Sinon changer de carte |
| 476 | PI80: Génération accréditation non supportée | CREATE | Différence de clé de gestionnaire chez la banque. Remplacer carte |
| 476 | PI80: Génération accréditation non supportée | SELECT | Différence de clé de gestionnaire chez la banque. Remplacer carte |
| 476 | PI80: Génération accréditation non supportée | ACK-CREATE | Différence de clé de gestionnaire chez la banque. Remplacer carte |
| 477 | PI80: Mauvaise signature de l'accréditation | CREATE | Souvent mélange entre accréditations de test et réelles |
| 477 | PI80: Mauvaise signature de l'accréditation | SELECT | Souvent mélange entre accréditations de test et réelles |
| 477 | PI80: Mauvaise signature de l'accréditation | ACK-CREATE | Souvent mélange entre accréditations de test et réelles |
| 478 | PI80: Mode test non supporté | CREATE | Passer en mode réel au niveau de la fiche F-CREATE |
| 478 | PI80: Mode test non supporté | SELECT | Passer en mode réel au niveau de la fiche F-SELECT |
| 478 | PI80: Mode test non supporté | ACK-CREATE | |
| 479 | PI80: Mode réel non supporté | CREATE | Passer en mode de test au niveau de la fiche F-CREATE |
| 479 | PI80: Mode réel non supporté | SELECT | Passer en mode de test au niveau de la fiche F-SELECT |
| 479 | PI80: Mode réel non supporté | ACK-CREATE | |
| 490 | PI80: Accréditation signataire est incompatible avec PI77 | ORF | Vérifier la présence de l'accréditation ou absence selon signature ou pas. Contacter éditeur |
| 491 | PI80: Type accréditation erronée | ORF | Vérifier accréditation numéro 1 ou 2. Contacter l'éditeur |
| 492 | PI80: Siret étendu incorrect | ORF | Vérifier format 005+siret+suffixe ou ZZZ+suffixe |
| 493 | PI80: Signataire non autorisé | ORF | Vérifier le contrat avec le partenaire |
| 494 | PI80: Signataire en opposition | ORF | Vérifier le contrat avec le partenaire |
| 495 | PI80: Carte Signataire en opposition | ORF | Vérifier avec partenaire. Sinon changer de carte |

| Erreur | Libellé | FPDU | Quoi faire? |
|--------|--|------------|--|
| 496 | PI80: Génération accréditation non supportée | ORF | Différence de clé de gestionnaire chez la banque. Remplacer carte |
| 497 | PI80: Incompatibilité entre accréditations demandeur et signataire | ORF | Vérifier sur le poste de signature. Toutes les deux accréditations doivent être simultanément réelles ou de test |
| 498 | PI80: Mauvaise signature de l'accréditation | ORF | Souvent mélange entre accréditations de test et réelles |
| 5 | Lecteur Non connecté | Secu | Vérifier la connexion avec la machine |
| 50 | Mauvaise signature | Secu | Vérifier les paramètres des requêtes de signature |
| 500 | PI83: En écriture:Accréditation second signataire est incompatible avec PI77 | ORF | Vérifier la présence de l'accréditation ou absence selon signature ou pas. Contacter éditeur |
| 500 | PI83: En Lecture:Accréditation de chiffrement est incompatible avec PI75 | ORF | Vérifier la présence de l'accréditation ou absence selon chiffrement ou pas. Contacter éditeur |
| 500 | PI83: En écriture:Accréditation de chiffrement est incompatible avec PI75 | ACK-CREATE | Vérifier la présence de l'accréditation ou absence selon chiffrement ou pas. Contacter éditeur |
| 500 | PI83: En Lecture:Accréditation signature banque incompatible avec PI77 | ACK-SELECT | Vérifier la présence de l'accréditation ou absence selon signature ou pas. Contacter éditeur |
| 501 | PI83: Type accréditation erronée | ORF | Vérifier accréditation numéro 1 ou 2. Contacter l'éditeur |
| 501 | PI83: Type accréditation de chiffrement erronée | ORF | Vérifier accréditation numéro 3 ou 2. Contacter l'éditeur |
| 501 | PI83: Type accréditation de chiffrement erronée | ACK-CREATE | Vérifier accréditation numéro 3 ou 2. Contacter l'éditeur |
| 501 | PI83: En Lecture: Type accréditation erronée | ACK-SELECT | Vérifier accréditation numéro 1 ou 2. Contacter l'éditeur |
| 502 | PI83: Siret étendu incorrect | ORF | Vérifier format 005+siret+suffixe ou ZZZ+suffixe |
| 502 | PI83: Siret étendu incorrect | ACK-CREATE | Vérifier format 005+siret+suffixe ou ZZZ+suffixe |
| 502 | PI83: Siret étendu incorrect | ACK-SELECT | Vérifier format 005+siret+suffixe ou ZZZ+suffixe |
| 503 | PI83: En écriture:Second Signataire non autorisé | ORF | Vérifier le contrat avec le partenaire |
| 503 | PI83: En Lecture:Accréditation de chiffrement non autorisée | ORF | Vérifier le contrat avec le partenaire |
| 504 | PI83: En écriture:Second Signataire en opposition | ORF | Vérifier le contrat avec le partenaire |
| 504 | PI83: En Lecture:Accréditation de chiffrement en opposition | ORF | Vérifier le contrat avec le partenaire |

| Erreur | Libellé | FPDU | Quoi faire? |
|--------|--|------------|---|
| 505 | PI83: En écriture:Carte Second Signataire en opposition | ORF | Vérifier avec partenaire. Sinon changer de carte |
| 505 | PI83: En Lecture:Carte Accréditation de chiffrement en opposition | ORF | Vérifier avec partenaire. Sinon changer de carte |
| 506 | PI83: Génération accréditation non supportée | ORF | Différence de clé de gestionnaire chez la banque. Remplacer carte |
| 506 | PI83: Génération accréditation non supportée | ACK-CREATE | Différence de clé de gestionnaire chez la banque. Remplacer carte |
| 506 | PI83: Génération accréditation non supportée | ACK-SELECT | Différence de clé de gestionnaire chez la banque. Remplacer carte |
| 507 | PI83: Incompatibilité entre accréditations demandeur et signataire | ORF | Vérifier sur le poste de signature. Toutes les deux accréditations doivent être simultanément réelles ou de test |
| 507 | PI83: Incompatibilité entre accréditations demandeur et chiffrement | ORF | Vérifier sur le poste de signature. Toutes les deux accréditations doivent être simultanément réelles ou de test |
| 507 | PI83: Incompatibilité entre accréditations demandeur et chiffrement | ACK-CREATE | Vérifier sur le poste de signature. Toutes les deux accréditations doivent être simultanément réelles ou de test |
| 507 | PI83: Incompatibilité entre accréditations demandeur et signature banque | ACK-SELECT | Vérifier sur le poste de signature. Toutes les deux accréditations doivent être simultanément réelles ou de test |
| 508 | PI83: Mauvaise signature de l'accréditation | ORF | Souvent mélange entre accréditations de test et réelles |
| 508 | PI83: Mauvaise signature de l'accréditation | ACK-CREATE | Souvent mélange entre accréditations de test et réelles |
| 508 | PI83: Mauvaise signature de l'accréditation | ACK-SELECT | Souvent mélange entre accréditations de test et réelles |
| 509 | PI84: identité séquestre obligatoire | ORF | En V2.1 champ obligatoire. Contacter l'éditeur |
| 509 | PI84: identité séquestre obligatoire | ACK-ORF | En V2.1 champ obligatoire. Contacter l'éditeur |
| 510 | PI84: identité du séquestre incorrecte | ORF | Souvent mélange entre anciennes cartes personnalisées et nouvelles (1999). Prenez le patch chez EASEIT ou remplacer la carte chez GIECB |
| 510 | PI84: identité du séquestre incorrecte | ACK-ORF | Souvent mélange entre anciennes cartes personnalisées et nouvelles (1999). Prenez le patch chez EASEIT ou remplacer la carte chez GIECB |
| 511 | PI85: éléments de chiffrement séquestre obligatoires | ORF | En V2.1 champ obligatoire. Contacter l'éditeur |
| 511 | PI85: éléments de chiffrement séquestre obligatoires | ACK-ORF | En V2.1 champ obligatoire. Contacter l'éditeur |
| 512 | PI85: éléments de chiffrement séquestre incorrects | ORF | Souvent mélange entre anciennes cartes personnalisées et nouvelles (1999). Prenez le patch chez EASEIT ou remplacer la carte chez GIECB |
| 512 | PI85: éléments de chiffrement séquestre incorrects | ACK-ORF | Souvent mélange entre anciennes cartes personnalisées et nouvelles (1999). Prenez le patch chez EASEIT ou remplacer la carte chez GIECB |

| Erreur | Libellé | FPDU | Quoi faire? |
|---------------|-----------------------------|-------------|--|
| 6 | Carte bloquée | Secu | Trois mauvais PINs successifs ont été introduits. Contacter GIE CB |
| 60 | Mauvais contexte | Secu | Vérifier les paramètres |
| 7 | Mauvaise Carte | Secu | Vérifiez la carte |
| 70 | DLL non trouvée | Secu | Vérifier le provider |
| 8 | Mauvaise liaison asynchrone | Secu | Vérifiez si le nom du port est bon ou n'est pas occupé |
| 9 | Carte Muette | Secu | Carte HS, ou nécessitant un déblocage. Contacter GIE CB |
| 91 | Mauvais paramètre | Secu | ... |